

RW -12


户外高压交流跌落式熔断器



RW3-12



HRW3-12



RW7-12



PRWG1-12F

主要技术参数

型号	额定电压 (kV)	额定电流 (A)	开断电流 (A)	冲击电压 (kV)	工频耐压 (kV)	爬距 (mm)
RW3-12/100	12	100	6300	110	42	230
RW3-12/200	12	200	12500	110	42	230

型号	额定电压 (kV)	额定电流 (A)	开断电流 (A)	冲击电压 (kV)	工频耐压 (kV)	爬距 (mm)
HRW3-12/100	12	100	6300	110	42	350
HRW3-12/200	12	200	8000	110	42	350

型号	额定电压 (kV)	额定电流 (A)	开断电流 (A)	冲击电压 (kV)	工频耐压 (kV)	爬距 (mm)
RW4-12/100	12	100	6300	110	42	230
RW4-12/200	12	200	12500	110	42	230

型号	额定电压 (kV)	额定电流 (A)	开断电流 (A)	冲击电压 (kV)	工频耐压 (kV)	爬距 (mm)
RW7-12/100 RW7-12F/100	12	100	6300	110	42	230
RW7-12/200 RW7-12F/200	12	200	12500	110	42	230

型号	额定电压 (kV)	额定电流 (A)	开断电流 (A)	冲击电压 (kV)	工频耐压 (kV)	爬距 (mm)
PRWG1-12F/100	12	100	6300	110	42	350
PRWG1-12F/200	12	200	12500	110	42	350

RW -12


户外高压交流跌落式熔断器

RW -24


户外高压交流跌落式熔断器



HPRWG1-12



RW12-12



HRW12-24

主要技术参数

型号	额定电压 (kV)	额定电流 (A)	开断电流 (A)	冲击电压 (kV)	工频耐压 (kV)	爬距 (mm)
HPRWG1-12/100	12	100	6300	110	42	350
HPRWG1-12/200	12	200	8000	110	42	350

型号	额定电压 (kV)	额定电流 (A)	开断电流 (A)	冲击电压 (kV)	工频耐压 (kV)	爬距 (mm)
RW12-12/100 RW12-12F/100	12	100	11000	150	42	250
RW12-12/200 RW12-12F/200	12	200	12000	150	42	250

型号	额定电压 (kV)	额定电流 (A)	开断电流 (A)	冲击电压 (kV)	工频耐压 (kV)	爬距 (mm)
HRW12-24/100	24	100	8000	150	65	530
HRW12-24/200	24	200	10000	150	65	530